

KTG-SET 2

Kablovska TEST GARNITURA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KTG-SET 2

- ✓ Komunikacija i ispitivanje po PRAZNIM paricama velikih dužina (preko 10km)
- ✓ Linijska INTERFONSKA - DUPLEX veza
- ✓ BIP TESTER - Lc grana za ispitivanje parica na prekid, dodir, razbrajanje, preslušavanje.
- ✓ BIP-TON u slušalicama oba KTG-2 uređaja za spoj Lc grana oba uređaja samo po istoj grani
- ✓ TEST SIGNAL za otkrivanje "PRVE PARICE" za komunikaciju sa ZVUČNOM INDIKACIJOM otkrivanja (Pronalazi se VF SONDOM)
- ✓ CALL taster za međusobni poziv KTG - SET 2 uređaja
- ✓ NAPONSKA ZAŠTITA ZA NAPON < 200V OD SPOJEVA SA NAPOJNIM VODOVIMA PCM UREĐAJA,
- ✓ STRUJNA ZAŠTITA ZA LINIJSKU STRUJU > 70mA
- ✓ Klasično elektronsko zvono
- ✓ POWER prekidač (uključenje uređaja)
- ✓ Tx-Rx prekidač (predajnik-prijemnik)
- ✓ TEST prekidač (uključuje test signal za otkrivanje prve parice)
- ✓ LED pokazivač POWER (uključen KTG-2)
- ✓ LED pokazivač CALL (svetli prilikom pozivanja zvonjenjem)
- ✓ LED pokazivač TEST (uključen test generator)
- *ZELENO.....kad je uključen TEST prekidač
- *NARANDŽASTO...kod priključenja drugog KTG-2 uređaja i pratri ga zvučna signalizacija zvona
- *CRVENO.....kad na ispitivanoj parici postoji napon
- ✓ TEST signal 2,2 KHz
- ✓ TEST signal je simetričan po La i Lb granama KTG-2 uređaja
- ✓ Zavijajući ton u VF SONDI - tražeci ton (dodir preko izolacije)
- ✓ Isprekidani BIP TON sonde - parica je locirana (dodir na goli vod)
- ✓ Napajanje uređaja sa Nc baterijama 12 V 500 mA
- ✓ Nezavisni punjač za istovremeno punjenje oba KTG-2 uređaja
- ✓ Nosač za nošenje uređaja na kaiš (slobodne ruke za posao)
- ✓ Metalno kućište KTG-2-a
- ✓ Aluminijumski kofer sa sunderastim umetkom za nošenje i čuvanje KTG - SET 2 uređaja

