

# PDZ

## Pobuđivač dodatnog zvona



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PDZ

- ✓ Kućište izrađeno od kvalitetne i otporne ABS plastike
- ✓ Mogućnost priključenja različitih vrsta signalnih urađaja: zvona, sirena, sijalica, rotacionih lampi i sl.
- ✓ Mogućnost priključenja različitih signalnih urađaja koji rade na različitim naponima: 12,24,48,110,230V AC i DC
- ✓ Napon napajanja 230V AC
- ✓ Radna frekvencija 50Hz
- ✓ Izlaz ka potrošaču je preko No kontakata relea 30A
- ✓ Galvanski razdvojeni telefonska linija i mežno napajanje tako da nema potrebe za posebnim uzemljenjem uređaja
- ✓ Po potrebi izlaz se može povezati preko sklopke i tako povećati max. izlazna snaga na nekoliko KW
- ✓ Pobudna struja PDZ-a sa tel. linije 3mA
- ✓ Priključenje na telefonsku liniju, potrošač, i mrežni napon je preko rednih klemna na kućištu PDZ-a
- ✓ Dimenzije PDZ-a 110x75x50mm
- ✓ Tezina PDZ-a oko 150g

