

ITK-P JE STANDARDNA ANALOGNA, ISPITNA TELEFONSKA KOMBINACIJA, SA PRIJEMNIKOM TARIFNOG SIGNALA 16KHz. POSEDUJE ZVUČNU I SVETLOSNU INDIKACIJU KOJI PRATI RITAM PRIJEMA SIGNALA 16KHz. KORISTI SE NA POSLOVIMA MONTERA ZA ODRŽAVANJE TT MREŽA I TT UREĐAJA. OMOGUĆAVA BRZU KOMUNIKACIJU, I LAKO ISPITIVANJE TELEFONSKE LINIJE. PREDVIĐENA JE ZA RAD NA TERENU, ZA RAD U OTEŽANIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE, KAO I ZA RAD NA VISINI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ITK-P

- ✓ ITK-P je namenski proširena verzija ispitne telefonske kombinacije ITK-S sa funkcijom PRIJEMNIKA tarifnog signala 16KHz. Ona ima zvučnu (u slušalici) i optičku (led indikator) indikaciju prijema tarifnog signala u ritmu prijema istog.
- ✓ ITK-P ima ugrađenu prednaponsku zaštitu za $V < 200 V$
- ✓ ITK-P ima ugrađenu prekostrujnu zaštitu za $A > 70 mA$
- ✓ Napon napajanja ITK-P 5,6 - 200 V
- ✓ Struja napajanja ITK-P 20 - 70 mA
- ✓ ITK-P ima dvotonsko elektronsko zvono
- ✓ U ITK-P se ugrađuje standardni slušni uložak 250 Ω
- ✓ U ITK-P se ugrađuje standardni elektrik mikroskop
- ✓ Posедуje automatsku kontrolu pojačanja
- ✓ PULSE (Impulsno) biranje - 10 pps
- ✓ DTMF (Tonsko)biranje - 8 ton/sec
- ✓ Tonovi u slušalici za biranje brojeva kod tonskog biranja
- ✓ Komandni prekidači, tasteri i tastatura nalaze se sa unutrašnje strane rukohvata ITK-P, tako da su zaštićeni od udara ili nehotičnog pritiskanja
- ✓ HOOK prekidač za izbor TALK (govor i biranje) ili RING (zvonjenje)
- ✓ TEST 16KHz prekidač (ON-OFF prijemnika 16KHz)
- ✓ FLASH taster (služi za trenutni prekid veze)
- ✓ REDIAL taster (ponavljanje zadnjeg biranog tel. broja)
- ✓ TONE taster * (koristi se za prelaz sa impulsnog na tonski sistem biranja)
- ✓ LOW-HIGH prekidač (izbor nivoa čujnosti u slušalici sa razlikom od 12 dB)
- ✓ IN USE led indikator ("podignuta slušalica" i "blinkanje" na pulse biranju)
- ✓ 16KHz led indikator (pali se i gasi u ritmu tarifnog impulsa)
- ✓ ZVUČNA indikacija tarifnog signala u slušalici (u ritmu tarifnog signala)
- ✓ Gumirane krokodil klemе 45 mm na krajevima priključnog kabla, koji je zaštićen gumenim uvodnikom koji sprečava uvijanje i kidanje kabla
- ✓ Dvoslojna štampana ploča (1.6 mm) sa klasičnim el. komponentama daje veliku otpornost na udare, padove i eventualna oštećenja ITK-P
- ✓ Kućište ITK-P napravljeno je od visokootporne ABS plastike, i posebno je ojačano (2.5mm debljine) jer je predviđeno za rad na terenu, rad u otežanim vremenskim uslovima eksploatacije, kao i za rad na visini
- ✓ Karabiner (automatska alka) za kačenje ITK-P na sajlju, kabal ili kaiš
- ✓ Moguća je ugradnja i povezivanje različitih vrsta konektora: RJ11, RJ45,
- ✓ Ispitnih viljuški: Krone, De Massari, Quante i sl.
- ✓ Ugradnja različitih veličina karabinera, bajoneta, kačilica za kaiš, satenskih traka za nošenje ITK-P oko vrata i sl.
- ✓ Servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku su obezbeđeni u servisu proizvođača za period od min. 7god.
- ✓ Dimenzije ITK-P : 230 x 60 x 54 mm
- ✓ Težina ITK-P : $\approx 270 g$

LEGENDA

