

# SAT-TIMER 60min + SEMAFOR ZA MALI FUDBAL 910 x 330 x 120mm



- ✓ Semaforški uređaj je predviđen za korišćenje u ZATVORENIM salama i balonima
- ✓ Tasteri za pojedinačni upis rezultata za svaku ekipu posebno 0-19 poena
- ✓ Prikaz rezultata se automatski uvećava za 1 poen za svaki pritisak tastera
- ✓ Prilikom upisa rezultata oglašava se sirena (1.5 sec) kao potvrda upisa
- ✓ Programska zabrana brzog otkućavanja i lažiranja rezultata (dok traje sirena 1,5s)
- ✓ Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser određene ekipe duže od 2sec
- ✓ Naizmenični prikaz tačnog vremena i datuma u donosu 16sec vreme : 4sec datum
- ✓ Prikaz vremena u formatu HH:MM:SS i datuma u formatu DD:MM:GG
- ✓ Programiranje funkcijama se vrše preko programske tastature na kutiji semafora
- ✓ Mehanički ključ za onemogućavanje neovlašćenog reprogramiranja funkcija semafora.
- ✓ Prekidač za uključenje - isključenje ekrana semafora i sirene van radnog vremena sale, a da pritom sam komandni sistem ostaje pod napajanjem, tako da odmah po uključanju semafor prikazuje tačno vreme i datum
- ✓ Automatska sirena (4sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata odnosno isteka termina
- ✓ Automatska sirena (4sec) za obaveštenje na pun sat o isteku termina
- ✓ Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključanja
- ✓ RTC modul sa memoriskim baterijama 2x1,5V AA omogućava pamćenje realnog vremena i datuma i do 30 dana bez napajanja uređaja iz el.mreže 220V
- ✓ Uređaj ima mehaničku sirenu 90dB
- ✓ Napajanje iz el.mreže 220V
- ✓ Dimenzija "cifre 8" za rezultate 160 x 80mm
- ✓ Dimenzija "cifre 8" za sat 110 x 55mm
- ✓ Dimenzija ekrana semafora 910 x 330 x 120mm

# SAT-TIMER 60min + SEMAFOR ZA MALI FUDBAL 1.250 x 500 x 120mm



- ✓ Semaforški uređaj je predviđen za korišćenje u ZATVORENIM salama i balonima
- ✓ Tasteri za pojedinačni upis rezultata za svaku ekipu posebno 0-19 poena
- ✓ Prikaz rezultata se automatski uvećava za 1 poen za svaki pritisak tastera
- ✓ Prilikom upisa rezultata oglašava se sirena (1.5 sec) kao potvrda upisa
- ✓ Programska zabrana brzog otkucavanja (dok traje sirena) i lažiranja rezultata
- ✓ Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser određene ekipe duže od 2sec
- ✓ Naizmenični prikaz tačnog vremena i datuma u donosu 16sec vreme : 4sec datum
- ✓ Prikaz vremena u formatu HH:MM:SS i datuma u formatu DD:MM:GG
- ✓ Programiranje funkcijama se vrše preko programske tastature na komandnom ormanu.
- ✓ Mehanički ključ za onemogućavanje neovlašćenog reprogramiranja funkcija semafora.
- ✓ Prekidač na komandnom ormanu za uključenje - isključenje ekrana semafora i sirene van radnog vremena sale, a da pritom komandni orman ostaje pod napajanjem, tako da odmah po uključanju semafor prikazuje tačno vreme i datum
- ✓ Automatska sirena (4sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata odnosno isteka termina
- ✓ Automatska sirena (4sec) za obaveštenje na pun sat o isteku termina
- ✓ Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključanja
- ✓ RTC modul sa memoriskim baterijama 2x1,5V AA omogućava pamćenje realnog vremena i datuma i do 30 dana bez napajanja uređaja iz el.mreže 220V
- ✓ Uređaj ima dvotonsku sirenu glasnosti 110dB
- ✓ Napajanje iz el.mreže 220V
- ✓ Dimenzija "cifre 8" za rezultate 240 x 120mm
- ✓ Dimenzija "cifre 8" za sat 160 x 80mm
- ✓ Dimenzija ekrana semafora 1.250 x 500 x 120mm

# 3 in 1

## SEMAFOR ZA FUTSAL SEMAFOR ZA MALI FUDBAL SAT-TIMER 60min



SEMAFOR za FUTSAL-MALI FUDBAL-TIMER 60min je namenjen sportskim i balon salama za precizno vođenje rezultata na utakmicama TAKMIČARSKOG FUTSALA sa prikazom svih bitnih parametara igre, REKREATIVNOG MALOG FUDBALA gde rekreativni igrači sami upisuju rezultate svoje ekipe tasterima iza golova, ali i za automatsko zvučno upozorenje i označavanje za kraj zakupljenog termina



### Taster za izbor REŽIMA RADA semafora

#### 1-Režim rada- SEMAFOR ZA BALON SALE - Realno vreme + Semafor za rekreativni mali fudbal

- \*Prikaz realnog vremena 00:00 do 23:59h
- \*Memo-baterija za memorisanje i uvećanje vremena prilikom isključenja semafora sa mreže 220V do 30 dana
- \*Automatska sirena (3sec) za upozorenje na 5min pre isteka punog sata
- \*Automatska sirena (5sec) po isteku punog sata za obaveštenje o isteku zakupljenog termina
- \*Mogućnost programskog isključenja automatske sirene sve do ponovnog programskog uključenja
- \*Spoljni nazidni tasteri (2kom) za upis rezultata 0-99 poena
- \*Prikaz rezultata se uz propratni zvuk sirene (1.5sec) uvećava za 1 poen na svaki pritisak tastera
- \*Programska zabrana brzog otkucavanja (dok traje sirena) i mogućnosti lažiranja rezultata
- \*Resetovanje rezultata na 0 pritiskom na taser duže od 2sec

#### 2-Režim rada - SEMAFOR ZA TAKMIČARSKI FUTSAL

- \*Programski izbor dužine poluvremena (primer 5-10-15-20-45min itd.)
- \*Programski izbor da se po isteku vremena za poluvreme, oglašava sirena bez zaustavljanja vremena
- \*START taster za početak merenja vremena igre, ali i za nastavak merenja posle zaustavljanja tasterom stop
- \*STOP taster za zaustavljanje vremena igre i resetovanje na 00:00 pritiskom dužim od 2sec
- \*+1Pts-H i +1Pts-G tasteri za upisivanje prikaza rezultata 0-99 i resetovanje na 0 pritiskom dužim od 2sec
- \*ALARM ON taster za ručno aktiviranje sirene po potrebi
- \*ALARM OFF taster za ručno zaustavljanje sirene po potrebi
- \*QTR taster za prikaz poluvremena 1-2+E (extra time)+OFF
- \*FOUL-H i FOUL-G tasteri za prikaz ostvarenih prekršaja 1-6+OFF



LCD displej za sudijsku kontrolu parametara igre, i programiranje funkcija rada semafora



Programiranje funkcija pomoću programske tastature i programske table ispisane na kućištu semafora



Odlična vidljivost prikaza na semaforu sa preko 30m udaljenosti



Jednostavna montaža na zid ili kao prenosni semafor stavljanjem na zapisnički sto



Jednostavno povezivanje spoljnih tastera sa dvožilnim kablom



Semafor ima dve dvotonske sirene glasnosti 110dB



Napajanje iz el.mreže 220V



Veličina cifri REZULTATA 140mm, veličina cifri H-TIME i VREME IGRE 100mm, veličina cifri FOUL-a 70mm



Dimenzija semafora 770 x 330mm